DE

Datenblatt

Feuchtraum Wannenleuchte CLASSIC POWER

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: Grau
Material: ABS / Polycarbonat

Art.Nr.	2000.19309.1696	**S 1x9W**
Art.Nr.	2000.19318.1696	**M 1x18W**
Art.Nr.	2000.19418.1696	**M 2x18W**
Art.Nr.	2000.19324.1696	**L 1x24W**
Art.Nr.	2000.19424.1696	**L 2x24W**

UVPROTECTION

Elektrik

Lichtquelle:	LED Tube (inklusive & austauschbar)				
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.				
Leistung:	1x9W	1x18W	2x18W	1x24W	2x24W
Gesamtlichtstrom:	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Nutzlichtstrom (φuse 360°):	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Farbwiedergabe:	CRI >80				
Ähnlichste Farbtemperatur:	4000K				
Lichtaustritt:	direkt				
Symmetrie:	symmetrisch				
Abstrahlwinkel:	140°				
Dimmbar:	nein				
Anschlussspannung:	220 - 240V~ / 50Hz				
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 3-polig bis 2,5mm², 2-polig durchverdrahtet (1,5mm²).Montage in Reihe nur mit SKII Leuchten möglich, max. 28Stk (1x18), max. 14Stk (2x18W), max. 20Stk (1x24W), max. 10Stk (2x24W), max. 40Stk (1x9W)				

Gehäusedaten

Material Gehäuse:	ABS
Material Abdeckung:	Polycarbonat transparent
Verschlussart:	INOX-Clips

Schutztechnik

Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert
Temperaturbereich:	-25°C bis +40°C
UV beständig:	ja
Schlagfestigkeit:	IK06

Zubehör Montagebügel aus Edelstahl, Schrauben und Dübel, Kabelverschraubung und Gummitülle

Abmessungen *lxbxh = Länge x Breite x Höhe*

1x9W	675 x 75 x 52mm	0,54kg	**1x18W**	1283 x 75 x 52mm	0,91kg	**1x24W**	1583 x 75 x 52mm	1,12kg
			2x18W	1283 x 88 x 52mm	1,31kg	**2x24W**	1583 x 88 x 52mm	1,61kg

WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Installation ausschließlich außerhalb der Armreichweite zulässig.
Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und
keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:

Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m2 oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m2, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

EN Data sheet Moisture proof light CLASSIC POWER

Mounting type: ceiling / wall extension
Colour: grey
Material: ABS / polycarbonate

Item no.	2000.19309.1696	**S 1x9W**
Item no.	2000.19318.1696	**M 1x18W**
Item no.	2000.19418.1696	**M 2x18W**
Item no.	2000.19324.1696	**L 1x24W**
Item no.	2000.19424.1696	**L 2x24W**

UVPROTECTION

Electrics

Light source:	LED tube (included & replaceable)				
LED service life:	L70/B50 (25°C) 25,000 hours				
Performance:	1x9W	1x18W	2x18W	1x24W	2x24W
Total luminous flux:	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Useful luminous flux (φuse 360°):	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Colour rendering:	CRI >80				
Most similar colour temperature:	4000K				
Light emission:	direct				
Symmetry:	symmetrical				
Beam angle:	140°				
Dimmable:	no				
Supply voltage:	220 - 240V~ / 50Hz				
Luminaire connection:	Push-in terminal, 3-pole (up to 2.5 mm²), 2-pole through-wired (1.5 mm²) Max. installation in series with Class II luminaires: 28×1×18 W, 14×2×18 W, 20×1×24 W, 10×2×24 W				

Housing data

Housing material:	ABS
Cover material:	polycarbonate transparent
Closure type:	INOX clips

Protection technology

Degree of protection:	IP65
Protection class:	II - protective insulation
Temperature range:	-25°C to +40°C
UV resistant:	yes
Impact resistance:	IK06

Accessories Mounting brackets (stainless steel), screws and wall plugs, cable gland and rubber grommet

Dimensions *lxwxh = length x width x height*

1x9W	675 x 75 x 52mm	0,54kg	**1x18W**	1283 x 75 x 52mm	0,91kg	**1x24W**	1583 x 75 x 52mm	1,12kg
			2x18W	1283 x 88 x 52mm	1,31kg	**2x24W**	1583 x 88 x 52mm	1,61kg

WARNING

Safety and Warning Instructions

1. General information:
This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
Installation may only be carried out by a qualified electrician.
The luminaire must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
Installation is permitted only outside arm's reach.
Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:
Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
Use only suitable and approved mounting aids and materials.
Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Electrical connection:
The direct connection of the luminaire to the power supply may only be carried out in accordance with applicable electrical installation regulations.
Ensure that the power supply matches the rated voltage specified above.
Only cables suitable for the intended area of application and electrical load may be used.
Ensure that the wiring is connected correctly and securely to avoid short circuits or fire hazards.

4. Operation:
Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.

5. Maintenance and cleaning:
Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.

6. Disposal:
Environmental protection information
The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product. This disposal is free of charge. Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year. Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.
Please note that you are responsible for deleting any personal data stored on the product being disposed of.

7. Liability and warranty:
No liability is accepted for damages resulting from:
- Non-compliance with these instructions
- Use other than intended
- Use of inadequately qualified personnel
- Unauthorized modifications and technical changes
- Insufficient maintenance
- Use of unauthorized spare parts

CS **Datový list** **Světlo do vlhka CLASSIC POWER**

Typ montáže: strop / stěna
Barva: šedá
Materiál: ABS / polykarbonát

Položka č.	2000.19309.1696	**S 1x9W**
Položka č.	2000.19318.1696	**M 1x18W**
Položka č.	2000.19418.1696	**M 2x18W**
Položka č.	2000.19324.1696	**L 1x24W**
Položka č.	2000.19424.1696	**L 2x24W**

Technická data

Zdroj světla:	LED trubice (součástí balení a vyměnitelná)				
Životnost LED:	L70/B50 (25 °C) 25 000 hodin				
Výkonnost:	1x9W	1x18W	2x18W	1x24W	2x24W
Celkový světelný tok:	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Užitečný světelný tok (φuse 360°):	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Podání barev:	CRI >80				
Nejpodobnější teplota barev:	4000K				
Osvětlení:	přímé				
Symetrie:	symetrické				
Úhel paprsku:	140°				
Stmívatelné:	ne				
Napájecí napětí:	220 - 240V~ / 50Hz				
Připojení svítidla:	Zásuvná svorka, 3pólová do 2,5 mm², 2pólová průchozí (1,5 mm²). Montáž v sérii možná pouze se svítidly třídy ochrany II: max. 28 ks (1×18 W), 14 ks (2×18 W), 20 ks (1×24 W), 10 ks (2×24 W)				

Údaje o produktu

Materiál pouzdra:	ABS
Materiál obalu:	polykarbonátový průhledný
Typ uzávěru:	INOX klipy

Technologie ochrany

Stupeň krytí	IP65
Třída ochrany:	II - ochranná izolace
Teplotní rozsah:	-25°C až +40°C
Odolnost vůči UV záření:	ano
Odolnost proti nárazu:	IK06

Příslušenství Montážní držák z nerezové oceli, šrouby a hmoždinky, kabelová vývodka a gumová průchodka

Rozměry *dxšxv = délka x šířka x výška*

1x9W	675 x 75 x 52mm	0,54kg	**1x18W**	1283 x 75 x 52mm	0,91kg	**1x24W**	1583 x 75 x 52mm	1,12kg
			2x18W	1283 x 88 x 52mm	1,31kg	**2x24W**	1583 x 88 x 52mm	1,61kg

VAROVÁNÍ Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:
Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetím osobám.
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Svítidlo nesmí být používáno jako hračka a musí být instalováno mimo dosah dětí.
Instalace je povolena pouze mimo dosah ruky.
Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:
Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.
Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.
Svítidlo instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
Zabraňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
Svítidlo nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:
Přímé připojení svítidla na elektrickou síť smí být provedeno pouze v souladu s platnými předpisy pro elektroinstalace.
Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá výše uvedenému jmenovitému napětí.
Používejte pouze kabely vhodné pro danou oblast použití a elektrické zatížení.
Dbejte na to, aby bylo zapojení provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo riziku požáru.

4. Provoz:
Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.
Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:
Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.
K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní materiály.
Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Likvidace:
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo
se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm)můžete vrátit u prodejců pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti
alespoň 400 m2 nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m2, které prodávají alespoň několikrát ročně
elektrické a elektronické spotřebiče. Lze je vrátit zdarma. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče
stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit
a zlikvidujte je řádně a odděleně od výrobku. Vezměte prosím na vědomí, že jste odpovědní za vymazání veškerých osobních údajů
na produktu, který má být zlikvidován.

7. Odpovědnost a záruka:
Neodpovídáme za škody způsobené:
- nedodržením tohoto návodu,
- použitím v rozporu s určením,
- použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
- nedostatečnou údržbou,
- použitím neschválených náhradních dílů.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

SK

Dátový list — Svetlo do vlhka CLASSIC POWER

Typ montáže: stropný / stenový nadstavec
Farba: šedá
Materiál: ABS / polykarbonát

Položka č.	2000.19309.1696	**S 1x9W**
Položka č.	2000.19318.1696	**M 1x18W**
Položka č.	2000.19418.1696	**M 2x18W**
Položka č.	2000.19324.1696	**L 1x24W**
Položka č.	2000.19424.1696	**L 2x24W**

Elektrika

Zdroj svetla:	LED trubica (súčasťou balenia a vymeniteľná)				
Životnosť LED:	L70/B50 (25 °C) 25 000 hodín				
Výkon:	1x9W	1x18W	2x18W	1x24W	2x24W
Celkový svetelný tok:	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Užitočný svetelný tok (φuse 360°):	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Zobrazenie farieb:	CRI >80				
Najpodobnejšia teplota farieb:	4000K				
Vyžarovanie svetla:	priamo				
Symetria:	symetrické				
Uhol lúča:	140°				
Stmievateľné:	nie				
Napájacie napätie:	220 - 240V~ / 50Hz				
Pripojenie svietidla:	Zásuvná svorka, 3-pólová do 2,5 mm², 2-pólová priebežná (1,5 mm²). Sériová montáž len trieda II: 28×1×18 W, 14×2×18 W, 20×1×24 W, 10×2×24 W				

Údaje o bývaní

Materiál puzdra:	ABS
Obalový materiál:	polykarbonátový priehľadný
Typ uzáveru:	INOX klipy

Technológia ochrany

Stupeň krytia:	IP65
Trieda ochrany:	II - ochranná izolácia
Teplotný rozsah:	-25°C až +40°C
Odolnosť voči UV žiareniu:	áno
Odolnosť proti nárazu:	IK06

Príslušenstvo Montážna konzola z nehrdzavejúcej ocele, skrutky a hmoždinky, káblová priechodka a gumená priechodka

Rozmery *dxšxv = dĺžka x šírka x výška*

1x9W	675 x 75 x 52mm	0,54kg	**1x18W**	1283 x 75 x 52mm	0,91kg	**1x24W**	1583 x 75 x 52mm	1,12kg
			2x18W	1283 x 88 x 52mm	1,31kg	**2x24W**	1583 x 88 x 52mm	1,61kg

VAROVANIE

Bezpečnostné a výstražné pokyny

1. Všeobecné informácie:
Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovávaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe.
Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
Svietidlo nesmie byť používané ako hračka a musí byť inštalované mimo dosahu detí.
Inštalácia je povolená len mimo dosahu rúk.
Používajte toto svietidlo iba v priestoroch, ktoré zodpovedajú uvedenému stupňu ochrany.

2. Inštalácia a montáž:
Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bolo zabezpečené správne upevnenie výrobku.
Používajte iba vhodné a schválené montážne pomôcky a materiály.
Svietidlo montujte len na miestach v rámci stanoveného teplotného rozsahu.
Zabráňte dotyku elektrických spojov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
Svietidlo nesmie byť inštalované v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Elektrické pripojenie:
Priame pripojenie svietidla na elektrickú sieť smie byť vykonané iba v súlade s platnými predpismi pre elektroinštalácie.
Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá vyššie uvedenému menovitému napätiu.
Používajte iba káble vhodné pre danú oblasť použitia a elektrické zaťaženie.
Dbajte na to, aby bolo zapojenie vykonané správne a bezpečne, aby sa predišlo skratu alebo riziku požiaru.

4. Prevádzka:
Pravidelne kontrolujte, či svietidlo správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia káblov alebo samotného svietidla.
Dbajte na to, aby svietidlo nikdy nebolo zakryté, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

5. Údržba a čistenie:
Pred čistením alebo údržbou je potrebné svietidlo odpojiť od napájania.
Na čistenie svietidla používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne materiály.
Poškodené časti alebo svetelné zdroje smie vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.

6. Likvidácia:
Poznámky k ochrane životného prostredia
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Ak chcete vrátiť starý spotrebič (s dĺžkou hrany do 25 cm), použitesystém vráteniaa zberu alebo
Obráťte sa na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.
Drobný elektroodpad (dĺžka hrany do 25 cm) je možné zakúpiť u predajcov s predajnou plochou pre elektrické a elektronické zariadenia
aspoň 400 m2 alebo maloobchodníci s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m2, ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne.
elektrické a elektronické spotrebiče je možné vrátiť bezplatne. Väčšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpe nového spotrebiča
rovnakého typu spotrebiča, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.
vrátiť. Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť.
a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku. Chceli by sme vás upozorniť, že ste zodpovední za vymazanie
osobné údaje o výrobku, ktorý sa má zlikvidovať.

7. Zodpovednosť a záruka:
Nezodpovedáme za škody spôsobené:
- nedodržaním tohto návodu,
- použitím v rozpore s určením,
- použitím nedostatočne kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
- nedostatočnou údržbou,
- použitím neschválených náhradných dielov.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

SL

Podatkovni list Svetilka za vlažne prostore CLASSIC POWER

Vrsta pritrditve: pontaža na strop / steno
Barva: siva
Material: ABS / polikarbonat

Št. art.	2000.19309.1696	**S 1x9W**
Št. art.	2000.19318.1696	**M 1x18W**
Št. art.	2000.19418.1696	**M 2x18W**
Št. art.	2000.19324.1696	**L 1x24W**
Št. art.	2000.19424.1696	**L 2x24W**

Elektrika

Vir svetlobe:	LED cev (vključena in zamenljiva)				
Življenjska doba LED:	L70/B50 (25 °C) 25.000 ur				
Izvedba:	1x9W	1x18W	2x18W	1x24W	2x24W
Skupni svetlobni tok:	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Uporabni svetlobni tok (φuse 360°):	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Podajanje barv:	CRI >80				
Najbolj podobna barvna temp.:	4000K				
Svetlobno oddajanje:	neposredno				
Simetrija:	simetrični				
Kot žarka:	140°				
Z možnostjo zatemnitve:	ne				
Napajalna napetost:	220 - 240 V~ / 50 Hz				
Priključitev svetilke:	Vijačna sponka, 3-polna do 2,5 mm², 2-polna z možnostjo prevezave (1,5 mm²)				
	Vgradnja v nizu le s svetilkami razreda zaščite II: največ 28×1×18 W, 14×2×18 W, 20×1×24 W, 10×2×24 W				

Podatki o stanovanjih

Material ohišja:	ABS
Material naslovnice:	prozoren polikarbonat
Vrsta zapiranja:	INOX sponke

Tehnologija zaščite

Stopnja zaščite:	IP65
Zaščitni razred:	II - zaščitna izolacija
Temperaturno območje:	-25 °C do +40 °C
Odporen na UV-žarke:	da
Odpornost proti udarcem:	IK06

Dodatna oprema Nosilec iz nerjavečega jekla, vijaki in vložki, kabelska uvodnica in gumijasta tesnilka

Dimenzije *dxšxv = dolžina x širina x višina*

1x9W	675 x 75 x 52mm	0,54kg	**1x18W**	1283 x 75 x 52mm	0,91kg	**1x24W**	1583 x 75 x 52mm	1,12kg
			2x18W	1283 x 88 x 52mm	1,31kg	**2x24W**	1583 x 88 x 52mm	1,61kg

OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:
Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
Namestitev sme izvajati le usposobljen električar.
Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
Namestitev je dovoljena le izven dosega rok.
To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Namestitev in montaža:
Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Električni priklop:
Neposredni priklop svetilke na električno omrežje je dovoljen le v skladu z veljavnimi predpisi o elektroinštalacijah.
Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zgoraj navedenemu naznačenemu napetostnemu območju.
Uporabljajte samo kable, primerne za predvideno področje uporabe in električno obremenitev.
Prepričajte se, da je napeljava pravilno in varno priključena, da preprečite kratke stike ali nevarnost požara.

4. Uporaba:
Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablih ali na sami svetilki.
Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.

6. Odstranjevanje:
Opombe o varstvu okolja
Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke.
Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja
ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.
Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m2 ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m2, ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavrzite ločeno od izdelka. Poudarjamo, da ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz izdelka, ki ga odlagate.

7. Odgovornost in garancija:
Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
- neupoštevanja teh navodil,
- uporabe v nasprotju z namenom,
- uporabe neustrezno usposobljenega osebja,
- nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
- nezadostnega vzdrževanja,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

HR

Podatkovni list Svetiljka za vlažan prostor CLASSIC POWER

Vrsta montaže: pričvršćivanje na strop / zid
Boja: siva
Materijal: ABS / polikarbonat

Broj art.	2000.19309.1696	**S 1x9W**
Broj art.	2000.19318.1696	**M 1x18W**
Broj art.	2000.19418.1696	**M 2x18W**
Broj art.	2000.19324.1696	**L 1x24W**
Broj art.	2000.19424.1696	**L 2x24W**

Elektrika

Izvor svjetlosti:	LED cijev (uključena i zamjenjiva)				
Vijek trajanja LED diode:	L70 / B50 (25 °C) 25.000 sati.				
Performanse:	1x9W	1x18W	2x18W	1x24W	2x24W
Ukupni svjetlosni tok:	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Korisni svjetlosni tok (φuse 360°):	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Reprodukcija boja:	CRI > 80				
Najsličnija temperatura boje:	4000K				
Svjetlosni izlaz:	izravan				
Simetrija:	simetričan				
Kut snopa:	140°				
Prigušivo:	ne				
Priključni napon:	220 - 240 V~ / 50 Hz				
Priključak svjetla:	Utisna stezaljka, 3-polna do 2,5 mm², 2-polna s mogućnošću prosljeđivanja (1,5 mm²) Serijska montaža samo s uređajima klase zaštite II: 28×1×18 W, 14×2×18 W, 20×1×24 W, 10×2×24 W				

Podaci o kućištu

Materijal kućišta:	ABS
Materijal za navlaku:	prozirni polikarbonat
Vrsta zatvaranja:	INOX klipovi

Tehnologija zaštite

Stupanj zaštite:	IP65
Razred zaštite:	II - dvostruko izoliran
Raspon temperature:	-25 °C do +40 °C
Otporno na UV zračenje:	da
Otpornost na udarce:	IK06

Pribor Montažni nosač od nehrđajućeg čelika, vijci i tiple, kabelska uvodnica i gumena brtva

Dimenzije *dxšxv = duljina x širina x visina*

1x9W	675 x 75 x 52mm	0,54kg	**1x18W**	1283 x 75 x 52mm	0,91kg	**1x24W**	1583 x 75 x 52mm	1,12kg
			2x18W	1283 x 88 x 52mm	1,31kg	**2x24W**	1583 x 88 x 52mm	1,61kg

UPOZORENJE Sigurnosne i upozoravajuće upute

1. Opće informacije:
Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama.
Montažu smije izvoditi samo kvalificirani električar.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti montirana izvan dohvata djece.
Instalacija je dopuštena samo izvan dosega ruku.
Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:
Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale.
Svjetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar.
Svjetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Električni priključak:
Izravno spajanje svjetiljke na električnu mrežu dopušteno je samo u skladu s važećim propisima o elektroinstalacijama.
Provjerite da li napajanje odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kabele prikladne za predviđeno područje primjene i električno opterećenje.
Vodite računa o tome da ožičenje bude pravilno i sigurno spojeno kako bi se izbjegli kratki spojevi ili opasnosti od požara.

4. Upotreba:
Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:
Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja.
Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.

6. Odlaganje:
Informacije o zaštiti okoliša
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.
Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m2 ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m2, koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.
Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda. Naglašavamo da ste vi odgovorni za brisanje osobnih podataka s proizvoda koji se odlaže.

7. Odgovornost i jamstvo:
Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:
- nepoštivanja ovih uputa,
- upotrebe suprotno namjeni,
- uporabe nedovoljno kvalificiranog osoblja,
- neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
- neodgovarajućeg održavanja,
- upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

HU

Adatlap

Lámpa vizes helyiségekbe CLASSIC POWER

Szerelési típus: mennyezeti / fali bővítés
Szín: szürke
Anyag: ABS / polikarbonát

Cikkszám.	2000.19309.1696	**S 1x9W**
Cikkszám.	2000.19318.1696	**M 1x18W**
Cikkszám.	2000.19418.1696	**M 2x18W**
Cikkszám.	2000.19324.1696	**L 1x24W**
Cikkszám.	2000.19424.1696	**L 2x24W**

Elektromos adatok

Fényforrás:	LED cső (tartozék és cserélhető)				
LED élettartam:	L70/B50 (25°C) 25,000 óra				
Teljesítmény:	1x9W	1x18W	2x18W	1x24W	2x24W
Teljes fényáram:	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Hasznos fényáram (φuse 360°):	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Színvisszaadás:	CRI >80				
Színhőmérséklet:	4000K				
Fénykibocsátás:	közvetlen				
Fényelsozlás:	szimmetrikus				
Fénykisugárzási szög:	140°				
Szabályozható:	nem				
Tápfeszültség:	220 - 240V~ / 50Hz				
Világítótest-csatlakozás:	Dugaszolós sorkapocs, 3 pólusig 2,5 mm²-ig, 2 pólus átvezetve (1,5 mm²)				
	Soros szerelés csak II. érintésvédelmi osztályú lámpatestekkel: 28×1×18 W, 14×2×18 W, 20×1×24 W, 10×2×24 W				

Ház adatai:

A ház anyaga:	ABS
Borítóanyag:	polikarbonát átlátszó
Zárási típus:	INOX kapcsok

Védelem:

Védettségi fokozat:	IP65
Védelmi osztály:	II - védőszigetelés
Hőmérséklet-tartomány:	-25°C és +40°C között
UV-álló:	igen
Ütésállóság:	IK06

Tartozékok Rozsdamentes acél szerelési konzol, csavarok és tiplik, kábelbevezető és gumigyűrű

Méretek *hxsxm = hossz x szélesség x magasság*

1x9W	675 x 75 x 52mm	0,54kg	**1x18W**	1283 x 75 x 52mm	0,91kg	**1x24W**	1583 x 75 x 52mm	1,12kg
			2x18W	1283 x 88 x 52mm	1,31kg	**2x24W**	1583 x 88 x 52mm	1,61kg

FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági és figyelmeztető utasítások

1. Általános információk:
A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezéséig vagy harmadik félnek történő átadásáig.
A beszerelést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A lámpatest nem használható játékként, és gyermekektől elzárva kell felszerelni.
A szerelés csak a kézközelből nem elérhető helyre engedélyezett.
A lámpatestet csak az előírt védettségi osztálynak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:
Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.
Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében.
A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Elektromos csatlakoztatás:
A lámpatest közvetlen hálózatra csatlakoztatása kizárólag a vonatkozó villamosipari szabályoknak megfelelően történhet.
Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a fent megadott névleges feszültséggel.
Csak az alkalmazási területnek és az elektromos terhelésnek megfelelő kábeleket használjon.
Ügyeljen arra, hogy a kábelezés helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a rövidzárlatok és tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Üzemeltetés:
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten.
Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.

5. Karbantartás és tisztítás:
Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.
A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket.
A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

6. Ártalmatlanítás:
Környezetvédelmi figyelmeztetések:
A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
A régi készülék ártalmatlanításához kérjük, használja a visszavételiés gyűjtési rendszert vagy
vegye fel a kapcsolatot azzal az értékesítési ponttal, ahol a terméket vásárolta.
A kis méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan kiskereskedésekhez vihetők vissza
amelyeknek van eladótere elektromos és elektronikus berendezések számára.
A legalább 800m2 -es teljes eladótérrel rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, amelyek évente többször értékesítenek ilyen készüléket
az elektromos és elektronikus készülékek ingyenesen visszavihetőek.
A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszavihetőek.
A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.
Ezeket a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Ön felelős a következők törléséért
az ártalmatlanítandó terméken lévő esetleges személyes adatok.

7. Felelősség és jótállás:
A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:
- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása,
- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

FR

Fiche technique Luminaire pour pièces humides CLASSIC POWER

Type de montage : montage plafond / mur
Couleur : gris
Matériel : ABS / polycarbonate

N° d'art.	2000.19309.1696	**S 1x9W**
N° d'art.	2000.19318.1696	**M 1x18W**
N° d'art.	2000.19418.1696	**M 2x18W**
N° d'art.	2000.19324.1696	**L 1x24W**
N° d'art.	2000.19424.1696	**L 2x24W**

Électricité

Source de lumière :	Tube LED (inclus et interchangeable)				
Durée de vie des LED :	L70/B50 (25 °C) 25 000 heures				
performance :	1x9 W	1x18 W	2x18 W	1x24 W	2x24 W
Flux lumineux total :	1350 lm	2700 lm	5400 lm	3600 lm	7200 lm
Flux lumineux utile (φuse 360°) :	1350 lm	2700 lm	5400 lm	3600 lm	7200 lm
Rendu des couleurs :	IRC >80				
Température de couleur proche :	4000 K				
Sortie de la lumière :	direct				
Symétrie :	symétrique				
Angle de rayonnement :	140°				
Variateur de lumière :	non				
Tension de raccordement :	220 - 240 V~ / 50 Hz				
Raccordement du luminaire :	Borne à connexion rapide, 3 pôles jusqu'à 2,5 mm², 2 pôles traversants (1,5 mm²)				
	Montage en série uniquement avec des luminaires de classe de protection II : 28×1×18 W, 14×2×18 W, 20×1×24 W, 10×2×24 W				

Données du boîtier

Matériau du boîtier :	ABS
Matériau de la couverture :	polycarbonate transparent
Type de fermeture :	clips INOX

Technique de protection

Degré de protection:	IP65
Classe de protection :	II - isolation de protection
Plage de température :	-25 °C à +40 °C
Résistant aux UV :	oui
Résistance aux chocs	IK06

Accessoires Étrier de fixation en acier inoxydable, vis et chevilles, presse-étoupe et passe-fil en caoutchouc

Dimensions *lxlxh = longueur x largeur x hauteur*

1x9W	675 x 75 x 52 mm	0,54 kg	**1x18W**	1283 x 75 x 52 mm	0,91 kg	**1x24W**	1583 x 75 x 52 mm	1,12 kg
			2x18W	1283 x 88 x 52 mm	1,31 kg	**2x24W**	1583 x 88 x 52 mm	1,61 kg

AVERTISSEMENT Consignes de sécurité et d'avertissement

1. Informations générales :
Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
L'installation peut uniquement être réalisée par un électricien qualifié.
Le luminaire ne doit pas être utilisé comme jouet et doit être installé hors de portée des enfants.
L'installation est autorisée uniquement hors de portée de la main.
Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :
Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
Evitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution.
Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Raccordement électrique :
Le raccordement direct du luminaire au réseau électrique ne peut être réalisé que conformément aux réglementations électriques en vigueur.
Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée ci-dessus.
Utilisez uniquement des câbles adaptés à l'usage prévu et à la charge électrique.
Veillez à ce que le câblage soit correctement et solidement raccordé afin d'éviter tout court-circuit ou risque d'incendie.

4. Fonctionnement :
Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même.
Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

5. Entretien et nettoyage :
Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.

6. Élimination des déchets :
Remarques sur la protection de l'environnement
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.
Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous.
Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m2 ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m2, qui vendent au moins plusieurs fois par an.
Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement.
Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil.
Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais.
Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites.
Et éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur le produit à éliminer. Les personnes concernées sont responsables de la protection des données à caractère personnel figurant sur le produit à éliminer.

7. Responsabilité et garantie :
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :
- la non-observation de ce manuel,
- l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
- le recours à du personnel insuffisamment qualifié,
- les modifications et changements techniques non autorisés,
- un entretien insuffisant,
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

IT Scheda tecnica Lampada per locali umidi CLASSIC POWER

Tipo di montaggio: estensione a soffitto / parete
Colore: grigio
Materiale: ABS / policarbonato

Articolo n.	2000.19309.1696	**S 1x9W**
Articolo n.	2000.19318.1696	**M 1x18W**
Articolo n.	2000.19418.1696	**M 2x18W**
Articolo n.	2000.19324.1696	**L 1x24W**
Articolo n.	2000.19424.1696	**L 2x24W**

Elettricità

Fonte di luce:	Tubo LED (incluso e sostituibile)				
Durata di vita dei LED:	L70/B50 (25°C) 25.000 ore				
Prestazioni:	1x9W	1x18W	2x18W	1x24W	2x24W
Flusso luminoso totale:	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Flusso luminoso utile (φuse 360°):	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Resa cromatica:	CRI >80				
Temperatura di colore più simile:	4000K				
Emissione di luce:	diretto				
Simmetria:	simmetrico				
Angolo del fascio:	140°				
Dimmerabile:	no				
Tensione di alimentazione:	220 - 240V~ / 50Hz				
Collegamento dell'apparecchio:	Morsetto a innesto rapido, 3 poli fino a 2,5 mm², 2 poli passanti (1,5 mm²) Installazione in serie solo con classe II: 28×1×18 W, 14×2×18 W, 20×1×24 W, 10×2×24 W				

Dati sulle abitazioni

Materiale dell'alloggiamento:	ABS
Materiale di copertura:	policarbonato trasparente
Tipo di chiusura:	clip INOX

Tecnologia di protezione

Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	II - isolamento protettivo
Intervallo di temperatura:	da -25°C a +40°C
Resistente ai raggi UV:	sì
Resistenza agli urti:	IK06

Accessori Staffa di montaggio in acciaio inox, viti e tasselli, pressacavo e passacavo in gomma

Dimensioni *lxlxa = lunghezza x larghezza x altezza*

1x9W	675 x 75 x 52mm	0,54kg	**1x18W**	1283 x 75 x 52mm	0,91kg	**1x24W**	1583 x 75 x 52mm	1,12kg
			2x18W	1283 x 88 x 52mm	1,31kg	**2x24W**	1583 x 88 x 52mm	1,61kg

AVVERTENZA

Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni generali:
Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
L'apparecchio non deve essere utilizzato come giocattolo e deve essere installato fuori dalla portata dei bambini.
L'installazione è consentita solo fuori dalla portata della mano.
Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:
Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati.
Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche.
L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Collegamento elettrico:
Il collegamento diretto dell'apparecchio alla rete elettrica deve avvenire solo in conformità alle normative vigenti sugli impianti elettrici.
Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale sopra indicata.
Utilizzare solo cavi adatti all'applicazione prevista e al carico elettrico.
Assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti correttamente e in sicurezza per evitare cortocircuiti o pericoli di incendio.

4. Funzionamento:
Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.

5. Manutenzione e pulizia:
Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.
Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.

6. Smaltimento:
Note sulla protezione ambientale
Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni (lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m2 o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m2 che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.
I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.
Si prega di notare che l'utente è responsabile dell'eliminazione di tutti i dati personali presenti sul prodotto da smaltire.

7. Responsabilità e garanzia:
Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:
- inosservanza del presente manuale,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- utilizzo di personale non sufficientemente qualificato,
- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di ricambi non approvati.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

PL

Arkusz danych Oprawa odporna na wilgoć CLASSIC POWER

Typ montażu: przedłużenie sufitu / ściany
Kolor: szary
Materiał: ABS / poliwęglan

Nr artykułu.	2000.19309.1696	**S 1x9W**
Nr artykułu.	2000.19318.1696	**M 1x18W**
Nr artykułu.	2000.19418.1696	**M 2x18W**
Nr artykułu.	2000.19324.1696	**L 1x24W**
Nr artykułu.	2000.19424.1696	**L 2x24W**

Elektryka

Źródło światła:	Lampa LED (dołączona i wymienna)				
Żywotność diod LED:	L70/B50 (25°C) 25 000 godzin				
Wydajność:	1x9W	1x18W	2x18W	1x24W	2x24W
Całkowity strumień świetlny:	1350 lm	2700 lm	5400 lm	3600 lm	7200 lm
Strumień użyteczny (φuse 360°):	1350 lm	2700 lm	5400 lm	3600 lm	7200 lm
Odwzorowanie kolorów:	CRI >80				
Zbliżona temp. barwowa:	4000 K				
Emisja światła:	bezpośredni				
Symetria:	symetryczny				
Kąt wiązki:	140°				
Możliwość ściemniania:	nie				
Napięcie zasilania:	220 - 240 V~ / 50 Hz				
Podłączenie oprawy:	Złączka wtykowa, 3-biegunowy do 2,5 mm², 2-biegunowy przelotowy (1,5 mm²) Montaż szeregowy tylko klasa II: 28×1×18 W, 14×2×18 W, 20×1×24 W, 10×2×24 W				

Dane mieszkaniowe

Materiał obudowy:	ABS
Materiał okładki:	przezroczysty poliwęglan
Typ zamknięcia:	Klipsy INOX

Technologia ochrony

Stopień ochrony:	IP65
Klasa ochrony:	II - izolacja ochronna
Zakres temperatur:	-25°C do +40°C
Odporność na promieniowanie UV:	tak
Odporność na uderzenia:	IK06

Akcesoria Uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej, śruby i kołki, dławik kablowy i uszczelka gumowa

Wymiary *dxsxw = długość x szerokość x wysokość*

1x9W	675 x 75 x 52 mm	0,54 kg	**1x18W**	1283 x 75 x 52 mm	0,91 kg	**1x24W**	1583 x 75 x 52 mm	1,12 kg
			2x18W	1283 x 88 x 52 mm	1,31 kg	**2x24W**	1583 x 88 x 52 mm	1,61 kg

OSTRZEŻENIE

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Informacje ogólne:
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim.
Montaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Oprawa nie może być używana jako zabawka i musi być zamontowana poza zasięgiem dzieci.
Montaż dozwolony jest wyłącznie poza zasięgiem rąk.
Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:
Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu.
Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały.
Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur.
Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym.
Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Podłączenie elektryczne:
Bezpośrednie podłączenie oprawy do sieci elektrycznej może być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elektrycznych.
Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada podanemu powyżej napięciu znamionowemu.
Stosować wyłącznie przewody odpowiednie do zamierzonego zastosowania i obciążenia elektrycznego.
Dbać o prawidłowe i bezpieczne podłączenie okablowania w celu uniknięcia zwarć lub zagrożenia pożarowego.

4. Eksploatacja:
Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy.
Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.

5. Konserwacja i czyszczenie:
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania.
Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

6. Utylizacja:
Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna.
Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m2 lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m2, którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.
Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i zutylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu. Należy pamiętać, że użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych z produktu przeznaczonego do utylizacji.

7. Odpowiedzialność i gwarancja:
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:
- nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
- niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- zastosowania niewykwalifikowanego personelu,
- nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
- niewystarczającej konserwacji,
- zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl, Austria T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at