



Datenblatt

Einbaupanel SQUARE



Montageort: Einbau Wand / Decke, einlegen in Deckenraster
Farbe: Weiß

Art.Nr. 2448.00036.0196 SQUARE 600
Art.Nr. 2448.01036.0196 SQUARE 625



Elektrik

Lichtquelle: LED
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 36W
Gesamlichtstrom: 4700lm
Nutzlichtstrom: 4700lm (φuse 360°)
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 172°
Blendungsbewertung: UGR ≤22
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220-240V~ / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckverbindung (DC 40V) Leuchte-Treiber
2pol. PUSH Terminals, max 1,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: Weiß
Material Gehäuse: Aluminium (Rahmen) / Stahl (Rückwand)
Material Abdeckung: PS (Diffusor mikroprismatisch)
Verschlussart: fix geschlossen

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: II - Schutzisoliert
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Federklammern für Einbaumontage

Höchstanzahl Paneele pro Sicherungstyp

B 10A	26	B 16A	43
C 10A	44	C 16A	71

Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E
(2448000360196-L, 2448010360196-L)

Abmessungen lxbxh = Länge x Breite x Höhe

	Abmessungen	Ausschnittmaß (Einbau-Montage)	LED-Treiber
SQUARE 600	lxbxh 595 x 595 x 32mm	lxb 585 x 585mm	lxbxh 3 x 41 x 26mm
SQUARE 625	lxbxh 620 x 620 x 32mm	lxb 610 x 610mm	lxbxh 3 x 41 x 26mm



WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Installation ausschließlich außerhalb der Armreichweite zulässig.
Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Verwenden Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile



Data sheet

Recessed-mounted panel light SQUARE



Mounting type: Installation in wall / ceiling, insertion in ceiling grid
Colour: white

Item no. 2448.00036.0196 SQUARE 600
Item no. 2448.01036.0196 SQUARE 625



Electric data

Lightsource: LED
LED-Lifetime: L70/B50 (25°C) 30.000 hours
Power: 36W
Total luminous flux: 4700lm
Useful luminous flux: 4700lm (φuse 360°)
Colour temperature : 4000K
Colour rendering: CRI > 80
Light exit: direct
Symmetry: symmetric
Beam angle: 172°
Glare rating: UGR ≤22
Dimmable: no
Operation unit: LED driver (changeable)
Input voltage: 220 - 240V~ / 50Hz
Connection: Plug connection (DC 40V) for light/driver
2pol. PUSH terminals, max 1,5mm²

Housing data

Colour: white
Housing material: Aluminium (frame) / steel (back)
Material cover: Polystyrene (microprismatic diffuser)
Closure type: fixed closed

Protection technology

Degree of protection: IP20
Protection class: II - double or reinforced insulation
Temperature range: -15°C to +35°C

Accessory: Mounting spring clips for flush mounting

maximum number of panels per MCB rating

B 10A	26	B 16A	43
C 10A	44	C 16A	71

These products contain light sources of energy efficiency class E
(2448000360196-L, 2448010360196-L)

Dimensions		lxwxh = length x width x height	
Dimensions:		Cut-out dimension (flush-mounting)	
SQUARE 600		LED driver	
lxwxh	595 x 595 x 32mm	lxw	585 x 585mm
lxwxh	620 x 620 x 32mm	lxw	610 x 610mm
lxwxh	620 x 620 x 32mm	lxwxh	8 x 41 x 26mm
lxwxh	620 x 620 x 32mm	lxwxh	8 x 41 x 26mm



WARNING

Safety and Warning Instructions

1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
Installation may only be carried out by a qualified electrician.
The luminaire must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
Installation is permitted only outside arm's reach.
Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
Use only suitable and approved mounting aids and materials.
Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Electrical connection:

The direct connection of the luminaire to the power supply may only be carried out in accordance with applicable electrical installation regulations.
Ensure that the power supply matches the rated voltage specified above.
Only cables suitable for the intended area of application and electrical load may be used.
Ensure that the wiring is connected correctly and securely to avoid short circuits or fire hazards.

4. Operation:

Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.

6. Disposal:



Environmental protection information
The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product.
This disposal is free of charge. Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year. Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.
Please note that you are responsible for deleting any personal data stored on the product being disposed of.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:
- Non-compliance with these instructions
- Use other than intended
- Use of inadequately qualified personnel
- Unauthorized modifications and technical changes
- Insufficient maintenance
- Use of unauthorized spare parts



Datový list

Zapuštěné panelové svítidlo SQUARE



Typ montáže:

Vestavná montáž na stěnu či strop, vložení do kazetového podhledu

Barva:

bílá

Číslo zboží 2448.00036.0196

SQUARE 600

Číslo zboží 2448.01036.0196

SQUARE 625



Technické údaje

Světelným zdrojem: LED
Životnost: L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon: 36W
Celkový světelný tok: 4700lm
Užitečný světelný tok: 4700lm (φuse 360°)
Barva světelného zdroje: 4000K
Reprodukce barev: CRI > 80
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Uhel svícení: 172°
Hodnocení oslnění: UGR ≤22
Stmívatelné: ne
Předřadný přístroj: Napájecí LED zdroj (vyměnitelný)
Napětí: 220-240V~ / 50Hz
Připojení svítidla: Konektorové (DC 40V) světlo-zdroj
2pol. svorky PUSH, max. 1,5 mm²

Údaje o výrobku

Barva: bílá
Tělo světla: Hliník (rámeček) / ocel (zadní stěna)
Kryt: plast (difusor mikropismatický)
Typ uzávěru: pevně uzavřeno

Technologie ochrany

Stupeň krytí: IP20
Třída ochrany: II - ochrana izolace
Teplotní rozsah: -15°C to +35°C

Příslušenství

Montážní příchytky pro montáž do otvoru

Tyto výrobky obsahují světelné zdroje třídy energetické účinnosti E
(2448000360196-L, 2448010360196-L)

Rozměry		dxšxv = délka x šířka x výška	
	Rozměry	Dimenze výřezu (při montáži do otvoru)	
SQUARE 600	dxšxv	595 x 595 x 32mm	dxš 585 x 585mm
SQUARE 625	dxšxv	620 x 620 x 32mm	dxš 610 x 610mm



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:

Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetím osobám.
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Svítidlo nesmí být používáno jako hračka a musí být instalováno mimo dosah dětí.
Instalace je povolena pouze mimo dosah ruky.
Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:

Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.
Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.
Svítidlo instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
Zabraňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
Svítidlo nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:

Přímé připojení svítidla na elektrickou síť smí být provedeno pouze v souladu s platnými předpisy pro elektroinstalace.
Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá výše uvedenému jmenovitému napětí.
Používejte pouze kabely vhodné pro danou oblast použití a elektrické zatížení.
Dbejte na to, aby bylo zapojení provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo riziku požáru.

4. Provoz:

Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.
Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:

Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.
K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky.
Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Likvidace:



Pokyny k ochraně životního prostředí
Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm) můžete vrátit u prodejců pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti alespoň 400 m2 nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m2, které prodávají alespoň několikrát ročně elektrické a elektronické spotřebiče. Lze je vrátit zdarma. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit a zlikvidujte je řádně a odděleně od výrobku. Vezměte prosím na vědomí, že jste odpovědní za vymazání veškerých osobních údajů na produktu, který má být zlikvidován.

7. Odpovědnost a záruka:

Neodpovídáme za škody způsobené:
- nedodržením tohoto návodu,
- použitím v rozporu s určením,
- použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
- nedostatečnou údržbou,
- použitím neschválených náhradních dílů.



Dátový list

Zapustené panelové svietidlo SQUARE



Typ montáže:

Vstavaná montáž na stenu či strop, vloženie do kazetového podhľadu

Farba:

biela

Číslo výrob. 2448.00036.0196

SQUARE 600

Číslo výrob. 2448.01036.0196

SQUARE 625



Technické údaje

Svetelný zdroj:	LED
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon:	36W
Celkový svetelný tok:	4700lm
Užitočný svetelný tok:	4700lm (φuse 360°)
Farba svetelného zdroja:	4000K
Reprodukcia farieb:	CRI > 80
Svietenie:	priame
Symetria:	symetrická
Uhol:	172°
Hodnotenie oslnenia:	UGR ≤ 22
Stmievateľné:	nie
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (vymeniteľný)
Napätie:	220-240V~ / 50Hz
Pripojenie svietidla:	Konektorové (DC 40V) svetlo-zdroj 2pol. svorky PUSH, max. 1,5 mm ²

Údaje o výrobku

Farba:	biela
Telo svetla:	Hliník (rámček) / oceľ (zadná stena)
Kryt:	plast (difúzor mikropriamkový)
Typ uzáveru:	pevne uzavreté

Technológia ochrany

Stupeň krytia:	IP20
Trieda ochrany:	II - ochrana izolácie
Teplotný rozsah:	-15°C to +35°C

Príslušenstvo

Montážne príchytky pre montáž do otvoru

Maximálny počet panelov na typ ističa

B 10A	26	B 16A	43
C 10A	44	C 16A	71

Tieto výrobky obsahujú svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti E
(2448000360196-L, 2448010360196-L)

Rozmery

dxšxv = dĺžka x šírka x výška

	Rozmery	Dimenzie výrezu (Pri montáži do otvoru)	LED-zdroj
SQUARE 600	dxšxv	595 x 595 x 32mm	dxšxv 8 x 41 x 26mm
SQUARE 625	dxšxv	620 x 620 x 32mm	dxšxv 8 x 41 x 26mm



VAROVANIE

Bezpečnostné a výstražné pokyny

1. Všeobecné informácie:

Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovávaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe.

Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Svietidlo nesmie byť používané ako hračka a musí byť inštalované mimo dosahu detí.

Inštalácia je povolená len mimo dosahu rúk.

Používajte toto svietidlo iba v priestoroch, ktoré zodpovedajú uvedenému stupňu ochrany.

2. Inštalácia a montáž:

Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bolo zabezpečené správne upevnenie výrobku.

Používajte iba vhodné a schválené montážne pomôcky a materiály.

Svietidlo montujte len na miestach v rámci stanoveného teplotného rozsahu.

Zabráňte dotyku elektrických spojov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Svietidlo nesmie byť inštalované v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Elektrické pripojenie:

Priame pripojenie svietidla na elektrickú sieť smie byť vykonané iba v súlade s platnými predpismi pre elektroinštalácie.

Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá vyššie uvedenému menovitému napätiu.

Používajte iba káble vhodné pre danú oblasť použitia a elektrické zaťaženie.

Dbajte na to, aby bolo zapojenie vykonané správne a bezpečne, aby sa predišlo skratu alebo riziku požiaru.

4. Prevádzka:

Pravidelne kontrolujte, či svietidlo správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia káblov alebo samotného svietidla.

Dbajte na to, aby svietidlo nikdy nebolo zakryté, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

5. Údržba a čistenie:

Pred čistením alebo údržbou je potrebné svietidlo odpojiť od napájania.

Na čistenie svietidla používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.

Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.

Poškodené časti alebo svetelné zdroje smie vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.

6. Likvidácia:



Pokyny na ochranu životného prostredia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Ak chcete vrátiť starý spotrebič (dĺžka hrany do 25 cm), použite prosím na to zberné miesta, alebo

sa obráťte na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.

Drobné elektropřístroje (dĺžka hrany do 25 cm) môžete vrátiť u predajcov pre elektrozariadenia s predajnou plochou o veľkosti

aspoň 400 m² alebo maloobchodníkov s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m², ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne

elektrické a elektronické spotrebiče. Vrátenie je bezplatné. Väčšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpe nového spotrebiča

rovnakého typu, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.

Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť

a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku. Vezmite prosím na vedomie, že ste zodpovední za vymazanie všetkých osobných údajov

na produkte, ktorý má byť zlikvidovaný

7. Zodpovednosť a záruka:

Nezodpovedáme za škody spôsobené:

- nedodržaním tohto návodu,
- použitím v rozpore s určením,
- použitím nedostatočne kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
- nedostatočnou údržbou,
- použitím neschválených náhradných dielov.



Podatkovni list

Vgradna panelna svetilka SQUARE



Vrsta pritrditve: Montažna stena / strop, vstavitve v stropno mrežo
Barva: bela



Št. art. 2448.00036.0196
Št. art. 2448.01036.0196

SQUARE 600
SQUARE 625

Elektrika

Svetlobni vir: LED
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč: 36W
Skupni svetlobni tok: 4700lm
Koristni svetlobni tok: 4700lm (φuse 360°)
Barva svetlobe: 4000K
Obnovljivost svetlobe: CRI > 80
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 172°
Ocena bleščanja: UGR ≤22
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (mogoče zamenjati)
Napetost: 220-240V~ / 50Hz
Priklopne sponke: Vtična povezava (DC 40V) svetilka-napajanje
2pol. Priključki PUSH, največ 1,5 mm²

Podatki o stanovanjih

Barva: bela
Material ohišja: Aluminij (okvir) / jeklo (zadnje ohišje)
Material pokrova: PS (Difuzor mikroprisma)
Vrsta zapiranja: fiksno zaprto

Tehnologija zaščite

Stopnja zaščite: IP20
Zaščitni razred: II - zaščita izolacije
Temperaturno območje: -15 °C do +35 °C

Pribor Montažne vzmetne

Največje število panelov na tip varovalke

B 10A	26	B 16A	43
C 10A	44	C 16A	71

Ti izdelki vsebujejo svetlobne vire razreda energijske učinkovitosti **E**
(2448000360196-L, 2448010360196-L)

Dimenzije		dxšxv = dolžina x širina x višina			
	Mere	Dimenzija izreza (za vgradnjo)		LED-napajalnik	
SQUARE 600	dxšxv	595 x 595 x 32mm	dxš	585 x 585mm	dxšxv 8 x 41 x 26mm
SQUARE 625	dxšxv	620 x 620 x 32mm	dxš	610 x 610mm	dxšxv 8 x 41 x 26mm

OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:

Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
Namestitvev sme izvajati le usposobljen električar.
Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
Namestitev je dovoljena le izven dosega rok.
To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Namestitev in montaža:

Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Električni priklop:

Neposredni priklop svetilke na električno omrežje je dovoljen le v skladu z veljavnimi predpisi o elektroinstalacijah.
Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zgoraj navedenemu naznačenemu napetostnemu območju.
Uporabljajte samo kable, primerne za predvideno področje uporabe in električno obremenitev.
Prepričajte se, da je napeljava pravilno in varno priključena, da preprečite kratke stike ali nevarnost požara.

4. Uporaba:

Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablilih ali na sami svetilki.
Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.

6. Odstranjevanje:



Opombe o varstvu okolja
Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinske odpadke.
Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.
Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m² ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavržete ločeno od izdelka. Poudarjamo, da ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz izdelka, ki ga odlagate.

7. Odgovornost in garancija:

Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
- neupoštevanja teh navodil,
- uporabe v nasprotju z namenom,
- uporabe neustrezno usposobljenega oseba,
- nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
- nezadostnega vzdrževanja,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.



Podatkovni list

Ugradbena ploča svjetla SQUARE



Vrsta montaže: Montaža zid / strop, umetanje u stropnu mrežu
Boja: bijela



Broj art. 2448.00036.0196
Broj art. 2448.01036.0196

SQUARE 600
SQUARE 625

Elektrika

Izvor svjetlosti: LED
Životna doba: L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć: 36W
Ukupni svjetlosni tok: 4700lm
Korisni svjetlosni tok: 4700lm (φuse 360°)
Boja svetlobe: 4000K
Renderiranje boja: CRI > 80
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 172°
Procjena zasljepljivanja: UGR ≤22
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (zamjenjiv)
Napon: 220-240V~ / 50Hz
Priklop: Vez s utikačem (DC 40V svjetiljka-napon
2pol. PUSH terminali, max 1,5 mm²

Podaci o kućištu

Boja kućišta: bijela
Boja: Aluminij (okvir) / čelik (stražnje kućište)
Poklopac: PS (Difusor mikroprisma)
Vrsta zatvaranja: fiksno zatvoreno

Tehnologija zaštite

Stupanj zaštite: IP20
Razred zaštite: II - zaštita izolacije
Raspon temperature: -15 °C do +35 °C

Pribor

Montažne opružne

Maksimalan broj panela po tipu osigurača

B 10A	26	B 16A	43
C 10A	44	C 16A	71

Ovi proizvodi sadrže izvore svjetlosti razreda energetske učinkovitosti E
(2448000360196-L, 2448010360196-L)

Dimenzije		dxšxv = dužina x širina x višina	
	Mere	Dimenzija izreza (za ugradnju)	
SQUARE 600	dxšxv	595 x 595 x 32mm	dxš 585 x 585mm
SQUARE 625	dxšxv	620 x 620 x 32mm	dxš 610 x 610mm

UPOZORENJE**Sigurnosne i upozoravajuće upute****1. Opće informacije:**

Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama.
Montažu smije izvoditi samo kvalificirani električar.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti montirana izvan dohvata djece.
Instalacija je dopuštena samo izvan doseg ruku.
Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale.
Svjetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar.
Svjetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Električni priključak:

Izravno spajanje svjetiljke na električnu mrežu dopušteno je samo u skladu s važećim propisima o elektroinstalacijama.
Provjerite da li napajanje odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kabele prikladne za predviđeno područje primjene i električno opterećenje.
Vodite računa o tome da ožičenje bude pravilno i sigurno spojeno kako bi se izbjegli kratki spojevi ili opasnosti od požara.

4. Upotreba:

Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja.
Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.

6. Odlaganje:

Informacije o zaštiti okoliša
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.
Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.
Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda. Naglašavamo da ste vi odgovorni za brisanje osobnih podataka s proizvoda koji se odlaže.

7. Odgovornost i jamstvo:

Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:
- nepoštivanja ovih uputa,
- upotrebe suprotno namjeni,
- uporabe nedovoljno kvalificiranog osoblja,
- neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
- neodgovarajućeg održavanja,
- upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.



Szerelési típus: falra/mennyezetre szerelhető, mennyezetrácsokba való behelyezésre
Szín: fehér

Cikkszám. 2448.00036.0196
Cikkszám. 2448.01036.0196

SQUARE 600
SQUARE 625



Elektromos adatok

Fényforrás: LED
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 30.000 óra
Teljesítmény: 36W
Teljes fényáram: 4700lm
Hasznos fényáram: 4700lm (φuse 360°)
Színhőmérséklet: 4000K
Színvisszaadási fokozat: CRI > 80
Fénykilépés: direkt
Fényelosztás: szimmetrikus
Fénykisugárzási szög: 172°
Káprázási értékelés: UGR ≤22
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220-240V~ / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: Dugaszolható kapcsolat a lámpa és a vezeték között (DC 40V)
2pol. PUSH csatlakozók, max 1,5mm²

Ház adatai:

A ház anyaga: fehér
Borítóanyag: Alumínium (Keret) / Acél (Hátfal)
Zárási típus: Polisztirol (mikroprizmatikus diffúzor)
Záródás típusa: fixen zárt

Védelem:

Védettségi fokozat: IP20
Védelmi osztály: ÉV/II - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet-tartomány: -15°C és +35°C között

Tartozékok

Rögzítőkonzolok mennyezetbe történő beépítéshez

Panellek maximális száma biztosíték-típusonként

B 10A	26	B 16A	43
C 10A	44	C 16A	71

Ezek a termékek **E** energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaznak
(2448000360196-L, 2448010360196-L)

Méretek					hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság				
		Méretek		Kivágás mérete (a beszereléshez)		LED tápegység			
SQUARE 600	hxsxzm	595 x 595 x 32mm		hxsx	585 x 585mm		hxsxzm	8 x 41 x 26mm	
SQUARE 625	hxsxzm	620 x 620 x 32mm		hxsx	610 x 610mm		hxsxzm	8 x 41 x 26mm	

FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági és figyelmeztető utasítások

1. Általános információk:

A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezéséig vagy harmadik félnek történő átadásáig.
A beszerelést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A lámpatest nem használható játékként, és gyermekektől elzárva kell felszerelni.
A szerelés csak a kézikönyvből nem elérhető helyre engedélyezett.
A lámpatestet csak az előírt védettségi osztálynak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:

Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.
Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében.
A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Elektromos csatlakoztatás:

A lámpatest közvetlen hálózatra csatlakoztatása kizárólag a vonatkozó villamosipari szabályoknak megfelelően történhet.
Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a fent megadott névleges feszültséggel.
Csak az alkalmazási területnek és az elektromos terhelésnek megfelelő kábeleket használjon.
Ügyeljen arra, hogy a kábelezés helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a rövidzárlatok és tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Üzemeltetés:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten.
Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.

5. Karbantartás és tisztítás:

Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.
A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket.
A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

6. Ártalmatlanítás:

Környezetvédelmi figyelmeztetések:
A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
A régi készülék ártalmatlanításához kérjük, használja a visszavételi gyűjtési rendszert vagy vegye fel a kapcsolatot azzal az értékesítési ponttal, ahol a terméket vásárolta.
A kis méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan kiskereskedésekhez vihetők vissza amelyeknek van eladótára elektromos és elektronikus berendezések számára.
A legalább 800m2 -es teljes eladótérrel rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, amelyek évente többször értékesítenek ilyen készüléket az elektromos és elektronikus készülékek ingyenesen visszavihetőek.
A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszavihetőek.
A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.
Ezeket a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Ön felelős a következők törléséért az ártalmatlanítandó terméken lévő esetleges személyes adatok.

7. Felelősség és jótállás:

A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:
- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használata,
- nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása,
- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

FR

Fiche technique

Panneau lumineux encastré SQUARE



Type de montage : Installation dans le mur / le plafond, insertion dans l'ossature du plafond
Couleur : blanc

N° d'art. 2448.00036.0196
N° d'art. 2448.01036.0196

SQUARE 600
SQUARE 625



Électricité

Source de lumière : LED
Durée de vie des LED : L70 / B50 (25 °C) 30.000 heures
Puissance : 36 W
Flux lumineux total : 4700 lm
Flux lumineux utile : 4700 lm (φuse 360°)
Temp. de couleur la plus sim. : 4000 K
Rendu des couleurs : CRI > 80
Émission de lumière : directe
Symétrie : symétrique
Angle de rayonnement : 172°
Évaluation de l'éblouissement : UGR ≤22
Dimmable : non
Appareil de commande : Pilote LED (modifiable)
Tension de connexion : 220 - 240 V~ / 50 Hz
Raccordement du luminaire : Connecteur (DC 40V) luminaire-conducteur
Terminaux PUSH à 2 pôles, 1,5 mm² max.

Données du boîtier

Couleur : blanc
Matériau du boîtier : aluminium (cadre) / acier (panneau arrière)
Matériau du couvercle : Polystyrène (diffuseur microprismatique)
Type de fermeture : fermé fixe

Technique de protection

Degré de protection : IP20
Classe de protection : II - isolation de protection
Plage de température : -15°C à +35 °C

Accessoires

Pincettes de montage à ressort pour montage encastré

Nombre maximal de panneaux par calibre de disjoncteur

B 10A	26	B 16A	43
C 10A	44	C 16A	71

Ces produits contiennent des sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique E (2448000360196-L, 2448010360196-L)

Dimensions

lx x h = longueur x largeur x hauteur

	Dimensions	Dimension de découpe (montage encastré)	Pilote LED
SQUARE 600	lx x h 595 x 595 x 32 mm	lx 585 x 585 mm	lx x h 8 x 41 x 26 mm
SQUARE 625	lx x h 620 x 620 x 32 mm	lx 610 x 610 mm	lx x h 8 x 41 x 26 mm



AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité et d'avertissement

1. Informations générales :

Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
L'installation peut uniquement être réalisée par un électricien qualifié.
Le luminaire ne doit pas être utilisé comme jouet et doit être installé hors de portée des enfants.
L'installation est autorisée uniquement hors de portée de la main.
Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :

Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
Évitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution.
Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Raccordement électrique :

Le raccordement direct du luminaire au réseau électrique ne peut être réalisé que conformément aux réglementations électriques en vigueur.
Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée ci-dessus.
Utilisez uniquement des câbles adaptés à l'usage prévu et à la charge électrique.
Veillez à ce que le câblage soit correctement et solidement raccordé afin d'éviter tout court-circuit ou risque d'incendie.

4. Fonctionnement :

Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même.
Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

5. Entretien et nettoyage :

Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.

6. Élimination des déchets :

Remarques sur la protection de l'environnement



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.
Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous.
Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m2 ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m2, qui vendent au moins plusieurs fois par an.
Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement.
Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil.
Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais.
Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites.
Et éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur le produit à éliminer. Les personnes concernées sont responsables de la protection des données à caractère personnel figurant sur le produit à éliminer.

7. Responsabilité et garantie :

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :
- la non-observation de ce manuel,
- l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
- le recours à du personnel insuffisamment qualifié,
- les modifications et changements techniques non autorisés,
- un entretien insuffisant,
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.



Scheda tecnica

Pannello luminoso da incasso SQUARE



Tipo di montaggio: Installazione a parete/soffitto, inserimento nella griglia del soffitto
Colore: bianco

Articolo n. 2448.00036.0196 SQUARE 600
Articolo n. 2448.01036.0196 SQUARE 625



Elettricità

Fonte luminosa: LED
Durata dei LED: L70/B50 (25°C) 30.000 ore
Potenza: 36W
Flusso luminoso totale: 4700lm
Flusso luminoso utile: 4700lm (φuse 360°)
Temperatura colore: 4000 K
Resa cromatica: CRI > 80
Emissione luce: diretta
Simmetria: simmetrica
Angolo di emissione: 172°
Valutazione dell'abbagliamento: UGR ≤22
Dimmerabile: no
Alimentatore: Driver LED (sostituibile)
Tensione di alimentazione: 220-240V~ / 50Hz
Allacciamento della lampada: Collegamento a spina (DC 40V) luce - driver
Terminali PUSH a 2 poli, max 1,5 mm²

Dati sulle abitazioni

Colore: bianco
Materiale dell'alloggiamento: Alluminio (telaio) / acciaio (pannello posteriore)
Materiale del diffusore: Polistirolo (diffusore microprismatico)
Tipo di chiusura: chiuso fisso

Tecnologia di protezione

Grado di protezione: IP20
Classe di protezione: II - isolamento protettivo
Intervallo di temperatura: da -15°C a +35°C

Accessori

Clip a molla di montaggio per il montaggio a incasso

Numero massimo di pannelli per calibro dell'interruttore magnetotermico

B 10A	26	B 16A	43
C 10A	44	C 16A	71

Questi prodotti contengono sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E (2448000360196-L, 2448010360196-L)

Dimensioni

$L \times P \times A$ = lunghezza x profondità x altezza

	Dimensioni	Dimensioni di taglio (installazione integrata)	Driver LED
SQUARE 600	LxPxA 595 x 595 x 32mm	LxP 585 x 585mm	LxPxA 8 x 41 x 26mm
SQUARE 625	LxPxA 620 x 620 x 32mm	LxP 610 x 610mm	LxPxA 8 x 41 x 26mm



AVVERTENZA

Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni generali:

Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
L'apparecchio non deve essere utilizzato come giocattolo e deve essere installato fuori dalla portata dei bambini.
L'installazione è consentita solo fuori dalla portata della mano.
Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:

Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati.
Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche.
L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Collegamento elettrico:

Il collegamento diretto dell'apparecchio alla rete elettrica deve avvenire solo in conformità alle normative vigenti sugli impianti elettrici.
Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale sopra indicata.
Utilizzare solo cavi adatti all'applicazione prevista e al carico elettrico.
Assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti correttamente e in sicurezza per evitare cortocircuiti o pericoli di incendio.

4. Funzionamento:

Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.

5. Manutenzione e pulizia:

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.
Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.

6. Smaltimento:



Note sulla protezione ambientale
Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni (lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m² o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m² che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.
I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.
Si prega di notare che l'utente è responsabile dell'eliminazione di tutti i dati personali presenti sul prodotto da smaltire.

7. Responsabilità e garanzia:

Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:
- inosservanza del presente manuale,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- utilizzo di personale non sufficientemente qualificato,
- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di ricambi non approvati.

PL

Arkusz danych

Oprawa panelowa do wbudowania SQUARE



Typ montażu: Montaż w ścianie / suficie, wkładanie w ruszt sufitowy
Kolor: biały

Nr artykułu. 2448.00036.0196
Nr artykułu. 2448.01036.0196

SQUARE 600
SQUARE 625



Elektryka

Źródło światła: LED
Żywotność diod LED: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Wydajność: 36W
Całkowity strumień świetlny: 4700lm
Użyteczny strumień świetlny: 4700lm (φuse 360°)
Temperatura barwowa: 4000 K
Oddawanie barw: CRI > 80
Rozsył światła: bezpośredni
Symetria: symetryczny
Kąt świecenia: 172°
Ocena oślnienia: UGR ≤22
Ściemnianie: nie
Zasilacz: Sterownik LED (wymieniony)
Napięcie zasilania: 220 - 240 V~ / 50 Hz
Podłączenie oprawy: Złącze wtykowe (DC 40V) światło - sterownik
2-stykowe zaciski PUSH, maks. 1,5 mm²

Dane obudowy

Kolor: biały
Materiał obudowy: Aluminium (ramka) / stal (panel tylny)
Materiał klosza: Polistyren (dyfuzor mikropryzmatyczny)
Rodzaj zamknięcia: zamknięcie stałe

Technologia ochrony

Stopień ochrony: IP20
Klasa ochrony: II - Podwójna lub wzmocniona izolacja
Zakres temperatur: -15 °C do +35 °C

Akcesoria:

Zaciski sprężynowe do montażu podtynkowego

Maksymalna liczba paneli na typ zabezpieczenia

B 10A	26	B 16A	43
C 10A	44	C 16A	71

Te produkty zawierają źródła światła o klasie efektywności energetycznej E
(2448000360196-L, 2448010360196-L)

Wymiary

dxsdx = długość x szerokość x wysokość

		Wymiary:	Wymiar wycięcia (wbudowana instalacja)	Sterownik LED
SQUARE 600	dxsdx	595 x 595 x 32mm	dxs 585 x 585mm	dxsdx 3 x 41 x 26mm
SQUARE 625	dxsdx	620 x 620 x 32mm	dxs 610 x 610mm	dxsdx 3 x 41 x 26mm

OSTRZEŻENIE

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Informacje ogólne:

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim.
Montaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Oprawa nie może być używana jako zabawka i musi być zamontowana poza zasięgiem dzieci.
Montaż dozwolony jest wyłącznie poza zasięgiem rąk.
Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:

Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu.
Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały.
Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur.
Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym.
Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Podłączenie elektryczne:

Bezpośrednie podłączenie oprawy do sieci elektrycznej może być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elektrycznych.
Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada podanemu powyżej napięciu znamionowemu.
Stosować wyłącznie przewody odpowiednie do zamierzonego zastosowania i obciążenia elektrycznego.
Dbać o prawidłowe i bezpieczne podłączenie okablowania w celu uniknięcia zwarcia lub zagrożenia pożarowego.

4. Eksploatacja:

Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy.
Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.

5. Konserwacja i czyszczenie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania.
Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

6. Utylizacja:




Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna.
Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m² lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m², którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.
Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i utylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu. Należy pamiętać, że użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych z produktu przeznaczonego do utylizacji.

7. Odpowiedzialność i gwarancja:


Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:
- nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
- niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- zastosowania niewykwalifikowanego personelu,
- nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
- niewystarczającej konserwacji,
- zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

1



WARNING

- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians


2.1



2.2




3.2




4.2

SQUARE 600: 585 x 585mm


SQUARE 625: 610 x 610mm




5.2




6



7



SQUARE 600



SQUARE 625

