

## DE Datenblatt

## Wandleuchte MIRA Sensor E27 IP44



### Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design

Formschön und montagefreundlich

Ohne Leuchtmittel

Montageart: Anbau Wand  
Farbe: anthrazit  
Material: Aluminium / Glas

Art.Nr. 2528.00007.1696  
EAN 9008954163100



### Elektrik

Lichtquelle: 1x E27 (austauschbar, nicht enthalten)  
Leistung: max. 15W (LED)  
Lichtaustritt: direkt  
Vorschaltgerät: keines  
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz  
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 1,5 mm<sup>2</sup>

### Gehäusedaten

Farbe: anthrazit  
Material Gehäuse: Aluminium  
Material Abdeckung: Glas  
Verschlussart: geschraubt

### Schutztechnik

Schutzart: IP44  
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss  
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

### Zubehör

Montagematerial

### Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe

lxbxh 118 x 290 x 159mm

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Wandleuchte Mira Sensor E27 IP44" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [e2.at](http://e2.at)

### Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.


Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

### Montage + Anschluss

- > Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen und Dübel einsetzen
- > Kabel durch Gummidichtung in Leuchte einführen
- > Abdeckung mit Schrauben montieren
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Leuchtmittel einsetzen
- > Netzspannung einschalten
- > Leuchte aufsetzen und mit Schrauben befestigen



### Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

### Sensor

Sensoreinstellung: Justierschraube  
Typ: Infrarotsensor  
Erfassungsbereich: 110°  
Ausschaltverzögerung: 10s - 5min  
Helligkeit: 10Lux - 2000Lux  
Reichweite: max. 4-5m Radius



CS

## Datový list

## Nástěnné svítidlo MIRA Senzor E27 IP44



**Nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu**

Jednoduchá montáž

Bez žárovky

Způsob montáže: Na omítku, stěnu  
Barva: antracit  
Materiál: Hliník / Sklenka



**E2 číslo:** 2528.00007.1696  
**EAN** 9008954163100

### Techn. Data

Světelným zdrojem: 1x LED žárovka E27 (vyměnitelná)  
Výkon: max. 15W (LED)  
Svícení: přímé  
Zdroj: ne/žádný  
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz  
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm<sup>2</sup>

### Materiál

Barva: antracit  
Tělo svítla: Hliník  
Kryt: Sklenka  
Uzávěr: přišroubováno

### Ochrana

Stupeň krytí: IP44  
Třída ochrany: SK I - připojení ochranného vodiče  
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C

### Příslušenství

Montážní materiál

### Rozměry

dxšxv = délka/šířka/výška  
dxšxv 118 x 290 x 159mm

### Prohlášení o shodě


Tímto potvrzuje e2 elektro GmbH, že výrobek "Nástěnné svítidlo Mira Senzor E27 IP44" splňuje požadavky následujících evropských předpisů 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Plnohodnotný text EU-Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: [www.e2.at](http://www.e2.at)

### Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

### Montáž + Připojka

- > Odšroubujte šrouby a sejměte kryt
- > Přerušte proud
- > Určete pozici světla a zabudujte hmoždinky
- > Kabel zaveďte do světla přes gumové těsnění
- > Přišroubujte světlo
- > Připojte svítidlo dle skici
- > Zašroubujte žárovku
- > Zapněte napájení
- > Nasadte kryt a připevněte šrouby




### Opravte závadu

- > napětí přezkoušet
- > spojení přezkoušet
- > kabel přezkoušet

### Senzor

Senzor: seřizovací šroub  
Typ: infračervený senzor  
Působení: 110°  
Doba svícení: 10s - 5min  
Jas: 10Lux - 2000Lux  
Dosah: 4-5m



SK

## Dátový list

## Nástenné svietidlo MIRA Senzor E27 IP44



Nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne

Jednoduchá montáž

Bez žiarovky

Spôsob montáže: Na omietku, stenu

Farba: antracit

Materiál: hliník / sklo



E2 číslo: 2528.00007.1696

EAN 9008954163100

## Technická dáta

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Svetelný zdroj:       | 1x LED žiarovka E27 (vymeniteľná)             |
| Výkon:                | max. 15W (LED)                                |
| Svietenie:            | priame                                        |
| Zdroj:                | nie/žiadny                                    |
| Napätie:              | 220 - 240V AC / 50Hz                          |
| Pripojenie svietidla: | Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm <sup>2</sup> |

## Materiál

|              |                |
|--------------|----------------|
| Telo svetla: | antracit       |
| Farba:       | hliník         |
| Kryt:        | sklo           |
| Uzáver:      | priskrutkované |

## Ochrana

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Stupeň krytia:   | IP44                                |
| Trieda ochrany:  | SK I - pripojenie ochranného vodiča |
| Teplotný rozsah: | -15°C na +40°C                      |

## Príslušenstvo

Montážny materiál


## Rozmery

dxšxv = dĺžka/šírka/výška

dxšxv 118 x 290 x 159mm

## montáž + pripojenie

- > Odskrutkujte skrutky a odoberte kryt
- > Prerušte prúd
- > Určite pozíciu svetla a zabudujte hmoždinky
- > Kábel zaveďte do svetla cez gumové tesnenie
- > Priskrutkujte svetlo
- > Pripojte svietidlo podľa skice
- > Pripevnite žiarovku
- > Zapnite napájanie
- > Nasáďte kryt a pripevnite skrutky



## Opravte závalu

- > napätie preskúšať
- > spojenie preskúšať
- > kábel preskúšať

## Senzor

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Senzor:      | nastavovacia skrutka |
| Typ:         | infračervený senzor  |
| Pôsobenie:   | 110°                 |
| Oneskorenia: | 10s - 5min           |
| Jas:         | 10Lux - 2000Lux      |
| Dosah:       | 4-5m                 |



## Vyhlásenie o zhode

Týmto potvrdzuje e2 elektro GmbH, že výrobok "Nástenné svietidlo Mira Senzor E27 IP44" spĺňa požiadavky nasledujúcich európskych predpisov 2011/65 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU a 2014/53 / EU. Plnohodnotný text EU-Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese: [www.e2.at](http://www.e2.at)

**Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.**

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

## SL

## Tehnični podatki

## Stenska svetilka MIRA Senzor E27 IP44


**Stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna**

Elegantna in enostavna za montažo

Brez vira svetlobe

Montaža: nadomet strop  
Barva: antracit  
Material: Aluminij / Steklo

Št.artikla 2528.00007.1696  
EAN 9008954163100


**Elektro**

Svetlobni vir: 1x LED-žarnica E27 (zamenljiva)  
Moč: max. 15W (LED)  
Izhod svetlobe: direkt  
Krmilna naprava: ne / nič  
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz  
Priklopne sponke: Sponka 3-polna, max. 1,5mm<sup>2</sup>

**Ohišje**

Barva ohišja: antracit  
Ohišje: Aluminij  
Pokrov: Steklo  
Zaključek: vijčno

**Varnost**

Zaščita: IP44  
Klasa zščite: SK I - z ozemljitvenim vodnikom  
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

**Pribor**

Montažni material

**Mere**

dxšxv = dolžina/širina/višina

dxšxv 118 x 290 x 159mm

**Izjava o skladnosti**


Podjetje e2 elektro GmbH, izjavlja da je naprava "Stenska svetilka Mira Senzor E27 IP44"  
skladna z EU standardi 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2014/53/EU.  
Tekst EU izjave o skladnosti najdete na internetnem naslovu: [www.e2.at](http://www.e2.at)

**Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.**

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.  
Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.  
Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.  
Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

**Montaža in priklop**

- > Montaža in priklop
- > Odvijati vijake in sneti pokrov
- > Prekiniti omrežno napetost
- > Določite položaj namestitve in vstavite zatiče
- > Vstavite kabel v svetilko skozi gumi uvodnico
- > Montirajte svetilko po skici
- > Zvežite svetilko po skici
- > Vključite napetost
- > Namestite pokrov in ga pritrdite z vijaki


**Motnje**

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite vodnike

**Senzor**

Nastavitev senzorja  
Typ: nastavitveni vijak  
Razpon zaznavanja: infrardeči senzor  
Izklop: 110°  
Svetlost: 10s - 5min  
Doseže: 10Lux - 2000Lux  
4-5m





## Podatkovni list

## Zidna svjetiljka MIRA Senzor E27 IP44



### Zidna svjetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna

Lijepog oblika i jednostavna za montiranje

Bez rasvjetnih tijela

Montaža: nadžbukna, zid  
Boja: antracit  
Material: Aluminij / Staklo



Br.artikla 2528.00007.1696  
EAN 9008954163100

### Elektro

Izvor svjetlosti: 1x LED-žarulja E27 (izmjenjiva)  
Moć: max. 15W (LED)  
Izlaz svjetla: direktan  
Predspojna naprava: nikakav  
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz  
Priklop: Stezaljka 3-polna, max. 1,5mm<sup>2</sup>

### Kućište

Boja kućišta: antracit  
Boja: Aluminij  
Poklopac: Staklo  
Zatvarači: vijčani

### Sigurnost

Zaštita: IP44  
Klasa zaštite: Sk I - vodič spojen na zaštitnu sklopku  
Raspon temperature: -15°C u +40°C

### Pribor

Montažni material

### Mere

dxšxv = duljina/širina/visina

dxšxv 118 x 290 x 159mm

### Izjava o sukladnosti


Poduzeće e2 elektro GmbH izjavlja, da je uređaj "Zidna svjetiljka Mira Senzor E27 IP44" sukladan sa EU standardima 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2014/53/EU.  
Tekst izjave o sukladnosti ćete naći na internet adresi: [www.e2.at](http://www.e2.at)

### Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

### Montaža + spajanje

- > Vijke otpustiti i skinuti poklopac
- > Prekinuti mrežni napon
- > Odredite položaj ugradnje i umetnite tiple
- > Umetnite kabel u svjetiljku kroz gumenu brtvu
- > Montirajte svjetiljku vijcima
- > Spojite svjetiljku prema skici
- > Stavite rasvjetno tijelo
- > Uključite napon
- > Stavite poklopac i pričvrstite ga vijcima



### Smetnje

- > Provjera napona
- > Provjera priključka
- > Provjera vodova

### Senzor

Podešavanje senzora vijak za podešavanje  
Tip: infracrveni senzor  
Pokrivenost: 110°  
Isključivanje: 10s - 5min  
Svjetlost: 10Lux - 2000Lux  
Doseg: 4-5m



HU

## Adatlap

## Fali lámpa MIRA érzékelő E27 IP44



## Modern kialakítású kültéri fali lámpa

Esztétikus és könnyen szerelhető

Fényforrás nélkül

Beépítési mód: falra  
Szín: antracit  
Anyaga: Alumínium / Üveg



**Termékszám:** 2528.00007.1696  
**EAN** 9008954163100

**Elektromos adatok**

Fényforrás: 1x E27 (cserélhető, cserélhető)  
Teljesítmény: max. 15W (LED)  
Fénykilépés: direkt  
Tápegység: nincs  
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz  
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm<sup>2</sup>

**Lámpatest adatai**

Szín: antracit  
Ház anyaga: Alumínium  
Búra anyaga: Üveg  
Búra rögzítése: csavart

**Védettségi fokozatok**

Védettség: IP44  
Érintésvédelem: ÉV I - védővezetékes csatlakozás  
Temperaturbereich: -15°C és +40° között

**Tartozék**

Szerelési anyag

**Méretek**

hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság

hxsxzm 118 x 290 x 159mm

**Megfelelőségi tanúsítvány**

Az e2 elektro GmbH kijelenti, hogy a "Fali lámpa Mira Érzékelő E27 IP44" készülék megfelel a 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2014/53/EU irányelveknek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat szövege a következő internetes címen érhető el: [www.e2.at](http://www.e2.at)

**A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.**

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.


A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

**Montage + Anschluss**

- > Lazítsa meg a csavarokat és távolítsa el a fedelet
- > Szakítsa meg a hálózati feszültséget
- > Jelölje meg a beépítési pozíciókat és helyezze el a dübeleket
- > Dugja be a kábelt a lámpába a gumitömítéssel keresztül
- > Szerelje fel a lámpát csavarokkal
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint
- > Fényforrást helyezze be
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget
- > Helyezze fel a fedelet és rögzítse csavarokkal

**Működési zavarok**

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a kapcsolatot

**Érzékelő**

Érzékelő beállítása: beállító csavar  
Típus: infravörös érzékelő  
Érzékelési tartomány: 110°  
Késleltetés: 10m -5 perc  
Fényerő: 10Lux - 2000Lux  
Hatótávolság: 4-5m Sugár

