


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (3 Dübel, 3 Schrauben, 3 Silikonschläuche, 3 Dichtungsscheiben, Inbusschlüssel SW 2,5)



Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine


Montage:

1. Entfernen Sie die drei seitlich angebrachten Schrauben um die Wandplatte vom Korpus zu entfernen.
2. Halten Sie nun die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!
3. Durchstoßen Sie die Gummidichtungen **A** mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzlöcher können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung **A**. Setzen Sie anschließend jeweils eine Dichtungsscheibe zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.
4. Versehen Sie nun alle drei Kabel die in die Leuchte führen mit einem Silikonschlauch aus dem mitgelieferten Montagekit. Die Silikonschläuche schützen die Kabel vor den hohen Temperaturen die in der Leuchte entstehen.



5. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden.

Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in die vorgesehenen Buchsen zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!



6. Befestigen Sie nun den Leuchtenkorpus wieder mit den drei Schrauben an der Wandplatte. Achten Sie aber darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

7. Legen Sie den O-Ring **B** so auf den Aluring, dass er zwischen dem Glas und dem Bund abdichtet. Schrauben Sie jetzt ein passendes Leuchtmittel mit maximal 100 Watt in die vorgesehene Fassung (E27).

8. Schrauben Sie jetzt das Glas auf die Wandleuchte auf. Zum Leuchtmittelwechsel einfach das Glas gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Mit den gegenüberliegenden Stellschrauben **C** lässt sich die Position des eckigen Leuchtenglases so justieren, dass die vier Ecken des Glases mit den vier Ecken des Edelstahlgehäuses fluchten.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Wandleuchte Typ 028 und Typ 029 mit Bewegungsmelder


Nur für die Wandmontage

Maße:

Höhe: 20,50 cm
Wandabstand: 14,50 cm
Breite: 12,00 cm

Leuchtmittel:

1× max. 100 Watt E27



Typ 028



Typ 029