

Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.



#### Lieferumfang:

- Leuchtgehäuse, inkl. LED
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Dübel, 2 Schutzschläuche, 2 Dichtungsringe)

#### Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher




#### Montage:

**1.** Schrauben Sie als erstes den Aluminiumzylinder gegen den Uhrzeigersinn vom Leuchtenfuß ab. Sie können hierzu zwei Finger zur Hilfe nehmen und in die Aussparung auf der Rückseite des Zylinders strecken. Vorsicht beim Abnehmen des Glaszylinders und der Abdeckkappe/Streulinse.

**2.** Halten Sie zunächst den Leuchtenfuß an die gewünschte Stelle, zeichnen Sie alle zwei Bohrlöcher an und bohren Sie diese anschließend in die Decke und versehen Sie die Bohrlöcher mit den beigelegten Dübeln. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Decken geeignet!

**3.** Durchstoßen Sie die Gummidichtung **A** mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzte können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung **A** im Leuchtenfuß. Setzen Sie jeweils eine Dichtungsscheibe zwischen Schraube und Leuchtenfuß und schrauben Sie diesen daraufhin an der Decke fest.

**4.** Versehen Sie nun die blaue und braune Ader mit einem Schutzschlauch aus dem mitgelieferten Montagekit. Die Schutzschläuche schützen die Kabel vor den hohen Temperaturen die in der Leuchte entstehen.



**5.** Schließen Sie die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Kabel müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehenen Buchsen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

**6.** Schrauben Sie zuletzt die Abdeckung wieder auf den Leuchtenfuß.

**Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!**  
**Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



#### Montageanleitung für Deckenleuchte Typ 5068 und Typ 5069

Nur für die  
Deckenmontage

#### Maße:

Höhe: 11,30 cm  
Durchmesser: 10,80 cm

#### Leuchtmittel:

1×6 W, LED ca. 3000 K,  
460 lm, Lichtfarbe warm-  
weiß



Typ 5068



Typ 5069