



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## MiniAMP LED Touch/Funk PWM-Dimmer mit PIR Sensor, 1 Kanal, 12-24V DC 5A, inkl. Funktaster

Artikelnummer: 114597  
EAN: 9009377083181

### Produktspezifikation:


**Bemessungsleistung:** 120 VA  
**Nennspannung:** 12 - 24 V DC  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 50°C  
**Gehäusefarbe:** schwarz  
**Gehäusematerial:** Kunststoff  
**Gewicht:** 68,0 g  
**Länge:** 60,0 mm  
**Breite:** 50,0 mm  
**Höhe:** 10,0 mm  
**Garantie in Jahren:** 2



**Besonderheiten:** Empfänger mit 6-fach Verteiler (miniAMP female-Buche) und 1m Anschlusskabel (miniAMP male-Stecker), max. Distanz zwischen Touch-Button und Empfänger: 10m, Bewegungs-Detektionsradius: 1-3m, schaltet 45 Sekunden nach der letzten Bewegung automatisch aus, eine CR2032 3V Knopfzellenbatterie für den Touch-Button mit PIR Sensor wird mitgeliefert, ein anschraubbarer Haltemagnet ist enthalten. Installation und Anschluss ausschließlich Spannungsfrei durchführen!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

