

37369 SENSQUARE-B

Czujnik ruchu PIR

5905339373694




PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [VA]	1200
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	54
Maksymalny czas działania [min]	15
Minimalny czas działania [s]	10

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	110
Szerokość [mm]	58
Długość [mm]	76
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie
Rodzaj przyłącza	szybkozłączka
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,75÷1,5

PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	PIR
Zasięg czujnika [m]	max 8
Kąt działania czujnika [°]	H360
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	10-15
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	3-2000
Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika	tak



LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	154
Gramatura [g]	212.6
Waga sztuki brutto [g]	196
Długość opakowania jednostkowego [cm]	10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	11.5
Waga kartonu [kg]	10.63
Szerokość kartonu [cm]	40.5
Wysokość kartonu [cm]	26
Długość kartonu [cm]	52.5
Objętość kartonu [m ³]	0.055283

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20+40

RYSUNKI WYMIAROW

