

37371 MERGE-WT-O-B/B

Czujnik ruchu PIR

5905339373717



PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [VA]	1200
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65/20
Maksymalny czas działania [min]	30
Minimalny czas działania [s]	10

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	49
Średnica [mm]	76
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Otwór montażowy [mm]	Ø63-66
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa

WYMIARY I MONTAŻ


Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	0,75÷1,5
--	----------

PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	PIR
Zasięg czujnika [m]	max 8
Kąt działania czujnika [°]	H360
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	10-30
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	3-2000
Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika	tak

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	70
Gramatura [g]	116.2
Waga sztuki brutto [g]	106.4
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	9
Waga kartonu [kg]	5.81
Szerokość kartonu [cm]	36
Wysokość kartonu [cm]	21
Długość kartonu [cm]	46
Objętość kartonu [m ³]	0.034776



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20÷40

RYSUNKI WYMIAROW

