

PRODUCT-DETAILS

ILTS-E3D0

ILTS-E3D0 Sicherungslasttrennleiste



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | ILTS-E3D0 |
| Bestellnummer | 2CDE103001R1901 |
| EAN | 4016779653497 |
| Beschreibung | ILTS-E3D0 Sicherungslasttrennleiste |
| Langbeschreibung | <p>Lasttrennschalter ILTS-E für Sicherungseinsätze D0 2-63 A in Einschubtechnik Benutzerfreundlicher Sicherungslasttrennschalter mit Einschubtechnik: Einrastmechanismus und unverlierbarer Sicherungseinsatzhalter. Die Sicherung kann nur ausgetauscht werden, wenn das System stromlos ist. Für D02 Sicherungseinsätze und D01 Sicherungseinsätze mit Reduzierstück. Beidseitig mit zweigeteilter Rahmenklemme und benutzerfreundlicher Querverdrahtung in der unteren Klemme. Hilfsschalter mit Anzeige der Schaltstellung.</p> |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Feuer- und Rauchschutz | UL 94 |
| Normen | EN 60947-1 EN 60947-3 |
| Bemessungsspannung (U_r) | 400 V AC 195 V DC |
| Bemessungsbetriebsspannung | 400 V AC 195 V DC |
| Bemessungsstrom (I_n) | 16 A |
| Strombereich | 2-63 A |

| | |
|-------------------------|---|
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 / 60 Hz |
| Verlustleistung | 16.5 W |
| Anzahl Pole | 3 |
| Anzahl geschützter Pole | 3 |
| Anzugsdrehmoment | 2.5 ... 3 N·m |
| Betriebsklasse | Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B) Schalten von gemischten ohmschen und induktiven Lasten, einschließlich mäßiger Überlast - gelegentliche Betätigung (DC-22B) |
| Sicherungstyp | D01/D02 |
| Gehäusematerial | halogen-, phosphor-, silikon- und FCKW-freier Thermoplast |
| Anmerkungen | Doppelklemme zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Leitern (35 mm ² und 16 mm ²) oder Leiter und Sammelschiene direkt über Klemme oder mit Steckhülse |
| Anschlussmöglichkeit | mehrdrähtig 1.5 ... 35 mm ² |
| Anschlussart | Doppelklemme |

Umwelt

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +40 °C |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| Umweltinformationen | 2CDU400027D0201 |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|--|---|
| Kriechstromfestigkeit (CTI) | Materialgruppe IIIa: 175V ≤ CTI < 400 200 V |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (I _g) | (400 V) 63 A |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------|
| Breite des Produkts | 81 mm |
| Höhe des Produkts | 90 mm |
| Tiefe des Produkts | 70 mm |
| Nettogewicht | 0.42 kg |

Verpackungsinformationen

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 94 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 80 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 105 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.435 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4016779653497 |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CDK440011K0201 |
| Umweltinformationen | 2CDU400027D0201 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 9AKK107045A3125 |
| RoHS Information | 2CDK440011K0201 |
| VDE Zertifikat | 9AKK108466A3190 |

Beliebte Downloads

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107992A5535 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 9AKK107045A3125 |
| Maßzeichnung | 9AKK108466A7985 |

Klassifizierungen

| | |
|-------------------|---|
| ETIM 7 | EC000277 - D0-Sicherungslasttrennschalter |
| ETIM 8 | EC000277 - D0-Sicherungslasttrennschalter |
| EPLAN Katalogbaum | Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taster |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 90 95 |
| eClass | V11.0 : 27142301 |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|
| 2CDL010101R1639 | PS 1/39/16 ILTS-E Phasenschiene | PS 1/39/16 ILTS-E | 1 | Stück |
| 2CDE000012R1901 | ILTS-E/H11 Hilfskontakt | ILTS-E/H11 | 1 | Stück |
| 2CDL010101R3039 | PS 1/39/30 ILTS-E Phasenschiene | PS 1/39/30 ILTS-E | 1 | Stück |
| 2CDL030101R1639 | PS 3/39/16 ILTS-E Phasenschiene | PS 3/39/16 ILTS-E | 1 | Stück |
| 2CDL030101R3039 | PS 3/39/30 ILTS-E Phasenschiene | PS 3/39/30 ILTS-E | 1 | Stück |
| 2CDL200011R0011 | END1.1 Endkappe | END1.1 | 1 | Stück |
| 2CDL200001R0001 | PS-END Endkappe | PS-END | 1 | Stück |
| 2CDL200001R3001 | PS-END3 Endkappe | PS-END3 | 1 | Stück |
| 2CDL200001R3003 | PS-END 3.2 Endkappe | PS-END 3.2 | 1 | Stück |
| GMN 977120P0011 | D01X2GL D0 Sicherungseinsatz | D01X2GL | 1 | Stück |
| GMN 977120P0012 | D01X4GL D0 Sicherungseinsatz | D01X4GL | 1 | Stück |
| GMN 977120P0013 | D01X6GL D0 Sicherungseinsatz | D01X6GL | 1 | Stück |
| GMN 977120P0014 | D01X10X380 D0 Sicherungseinsatz | D01X10X380 | 1 | Stück |
| GMN 977120P0015 | D01X16GL D0 Sicherungseinsatz | D01X16GL | 1 | Stück |
| GMN 977125P0001 | D01X2 D0 Passeinsatz | D01X2 | 1 | Stück |
| GMN 977125P0002 | D01X4 D0 Passeinsatz | D01X4 | 1 | Stück |
| GMN 977125P0003 | D01X6 D0 Passeinsatz | D01X6 | 1 | Stück |
| GMN 977125P0004 | D01X10 D0 Passeinsatz | D01X10 | 1 | Stück |
| GMN 977120P0017 | D02X20GL D0 Sicherungseinsatz | D02X20GL | 1 | Stück |
| GMN 977120P0018 | D02X25GL D0 Sicherungseinsatz | D02X25GL | 1 | Stück |
| GMN 977120P0019 | D02X35GL D0 Sicherungseinsatz | D02X35GL | 1 | Stück |
| GMN 977120P0020 | D02X50GL D0 Sicherungseinsatz | D02X50GL | 1 | Stück |
| GMN 977120P0021 | D02X63GL D0 Sicherungseinsatz | D02X63GL | 1 | Stück |
| GMN 977125P0011 | D02X2 D0 Passeinsatz | D02X2 | 1 | Stück |
| GMN 977125P0012 | D02X4 D0 Passeinsatz | D02X4 | 1 | Stück |
| GMN 977125P0013 | D02X6 D0 Passeinsatz | D02X6 | 1 | Stück |
| GMN 977125P0014 | D02X10 D0 Passeinsatz | D02X10 | 1 | Stück |
| GMN 977125P0015 | D02X16 D0 Passeinsatz | D02X16 | 1 | Stück |
| GMN 977125P0016 | D02X20 D0 Passeinsatz | D02X20 | 1 | Stück |
| GMN 977125P0017 | D02X25 D0 Passeinsatz | D02X25 | 1 | Stück |
| GMN 977125P0018 | D02X35 D0 Passeinsatz | D02X35 | 1 | Stück |
| GMN 977125P0019 | D02X50 D0 Passeinsatz | D02X50 | 1 | Stück |
| GMN 977130P0004 | FD1713 Schraubkappe | FD1713 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → D0 Sicherungssteckdosen und Sicherungslasttrennschalter

